



Obsługa:

Krok 1: ŁADOWANIE

- a. Ustaw wszystkie przełączniki w pozycji OFF
- b. Podłącz zasilacz do gniazda CHARGE
- c. Ustaw przełącznik SW3 w pozycji ON (upewnij się że pozostałe przełączniki są w pozycji OFF). Czerwona dioda LED oznacza pracę/ładowanie
- d. Pełne ładowanie zajmuje ok. 12-14 godzin przy pierwszym użytkowaniu. Od drugiego ładowania 2-3 godziny będą wystarczające. (w trakcie ładowania można korzystać z CPP-1v2)

Krok 2: ROZPOCZĘCIE ODSŁUCHU

- a. Po pierwsze ustaw wszystkie przełączniki w pozycji OFF
- b. Ustaw SW1 w pozycji ON, po około 2-3 sekundach ustaw SW2 również w pozycji ON (jeśli ustawisz obydwa przełączniki w pozycji ON w jednym czasie usłyszysz w głośnikach zniekształcenia startowe). Zielona dioda LED oznacza pracę w trybie zasilania bateryjnego.
- c. W normalnych warunkach zasilania bateryjnego przełącznik SW3 powinien być w pozycji OFF a zasilacz odłączony
- d. Możesz słuchać muzyki jeśli świeci się zielona dioda LED

Krok 3: Koniec odsłuchu

- a. W pierwszej kolejności ustaw SW2 w pozycji OFF, a później SW1. Niepotrzebna jest żadna przerwa czasowa pomiędzy przełącznikami.

Krok 4: Pozostałe czynności

- a. w warunkach Krok2/d jeśli świeci się zielona dioda LED możesz cieszyć się muzyką również podczas ładowania (Krok 1/c). Gdy przełączysz SW3

- w pozycję ON, prosimy najpierw upewnić się że SW2 jest w pozycji OFF. Po przełączeniu SW3 w pozycję ON również SW2 ustaw w tej pozycji.
- b. Możesz sprawdzić stan baterii dzięki przyglądnięciu się zielonej i czerwonej diodzie LED. Jeśli zasilacz jest odłączony, a przełącznik SW3 jest w pozycji ON dioda świecąca się na czerwono oznacza pełne naładowanie baterii. Jeśli zaświeci się zielona dioda LED oznacza to że poziom zasilania jest wystarczający do prawidłowej pracy urządzenia. Jeśli dioda zgaśnie należy naładować urządzenie ponownie.

NOTA: Prosimy nie otwierać obudowy urządzenia ponieważ grozi to porażeniem prądem z baterii

